

LEDcity

# TUBES LED

Instruction du plan d'éclairage



PLUS  
D'INFOS  
EN LIGNE

[ledcity.io](http://ledcity.io)

## INSTRUCTIONS

1. Téléchargez le fichier via le lien suivant <https://ledcity.io/ldt-tubes>.
2. Lancez le programme „Relux” sur votre ordinateur.
3. Concevoir les locaux souhaités
4. Cliquez sur „Produits” > „Luminaire” > „Luminaire simple” > „Sélection”.
5. Sélectionnez le fichier „LEDCity-T8T5-840.ldt”.
6. Cliquez sur „Ajouter”.
7. La fenêtre „Modifier le luminaire” apparaît alors. Comme le tube LED est disponible en différentes dimensions, certains champs ont été laissés vides. Complétez maintenant les valeurs sélectionnées dans les champs.
8. Nom du luminaire : „Tube LED non autonome” ou „Tube LED semi-autonome”.
9. Quantité : „1”
10. Puissance de la lampe [W] : Selon le tableau. La valeur doit être comprise entre 10 et 23 W.
11. Flux lumineux d’une lampe [lm] : Selon le tableau. La valeur doit être comprise entre 1300 et 3680 lm.
12. Flux lumineux de la composante RVB [W] : „0”  
Charge connectée [W] : Correspond à la puissance de la lampe. La valeur doit être comprise entre 10 et 23 W.
13. Longueur / (diamètre pour les luminaires ronds) [mm] : Selon le tableau. Cette valeur doit être comprise entre 540 et 1500 mm.
14. Largeur [mm] : „30”
15. Hauteur [mm] : „30”
16. Longueur du luminaire [mm] : Selon le tableau. La valeur doit être comprise entre 429 et 1380 mm.
17. Largeur éclairée [mm] : „15”

### MODÈLE T8 SATINÉ

Longueur [mm]	Longueur lumineuse [mm]	Puissance [W]	Flux lumineux [lm]
590	470	10	1300
895	883	15	1950
1200	1080	19	2470
1500	1380	23	2990

### MODÈLE T8 CLAIR

Longueur [mm]	Longueur lumineuse [mm]	Puissance [W]	Flux lumineux [lm]
590	470	10	1600
895	883	15	2400
1200	1080	19	3040
1500	1380	23	3680

### MODÈLE T5 SATINÉ

Longueur [mm]	Longueur lumineuse [mm]	Puissance [W]	Flux lumineux [lm]
549	429	10	1300
849	729	15	1950
1149	1029	19	2470
1449	1329	23	2990

### MODÈLE T5 CLAIR

Longueur [mm]	Longueur lumineuse [mm]	Puissance [W]	Flux lumineux [lm]
549	429	10	1600
849	729	15	2400
1149	1029	19	3040
1449	1329	23	3680